

# OMNITRONIC EP-220NET Preamplificatore con radio Internet, DAB+ e Bluetooth 10007079

Preamplificatore 19" con radio Internet, DAB+, Bluetooth e telecomando IR

GTIN: 4026397695359



## Features :

- Radio Internet con sintonizzatore DAB+/FM, Bluetooth e supporto UPnP/DLNA
- Varie opzioni di streaming tramite Wi-Fi, presa LAN e Bluetooth
- Ampio display a colori TFT da 2", comando semplice Jogdial, impostazioni di equalizzazione, timer di spegnimento e funzione sveglia
- Accesso a migliaia di stazioni radio e podcast in tutto il mondo
- Ricerca dei canali per genere, nome del canale, posizione
- 4 ingressi stereo line (RCA) sul retro
- Ingresso AUX da 3,5 mm sulla parte anteriore
- 1 ingresso microfono combinato sul davanti con controlli per volume, bassi e alti
- Interruttore sorgente audio
- Regolatori per volume, bassi e alti
- 3 uscite master stereo
- Uscite audio digitali e analogiche (Toslink, coassiali, RCA)
- Controllabile via Wi-Fi; Telecomando IR
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Multicolore Schermo TFT
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397695359

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.07 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 6 W

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione:                       | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allacciamento elettrico:                   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intervallo di frequenza:                   | 20 - 20,000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rapporto segnale-rumore:                   | >100 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Distorsione armonica totale:               | <0,1 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wi-Fi:                                     | Standard: IEEE 802.11 b/g/n<br>Protocolli di sicurezza: WEP/WPA/WPA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Connessione di rete:                       | Protocol: Ethernet TCP/IP via RJ-45 (F) versione da incasso, 10/100 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impedenza:                                 | Ingresso: 10 kOhm , non sim.<br>Ingresso: 20 kOhm , sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attivazione:                               | Wi-Fi; Telecomando IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bluetooth:                                 | Versione: 4,2 + EDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome del dispositivo Bluetooth:            | EP-220NET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audioplayer:                               | Sintonizzatore FM + radio Internet + BT + DAB+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Banda di frequenza:                        | 2.4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                     | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di display:                           | Multicolore Schermo TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frequenza di ricezione del sintonizzatore: | FM 87-108 MHz, DAB(+) 174.928-239.200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Controlli:                                 | Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Regolatore volume, Regolazione del suono, Menu; Pulsanti di navigazione, Encoder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LED di stato:                              | Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Collegamenti:                              | Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso<br>Connessione di rete via 1 x RJ-45 (F) versione da incasso<br>Ingresso: Antenna via 1 x Belling-Lee (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via 4 x RCA stereo<br>Ingresso: AUX via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso<br>Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.)<br>Uscita: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: ottica via 1 x toslink<br>Uscita: coassiale (S/PDIF) via 1 x RCA (F) versione da incasso |
| Canali:                                    | Canale del microfono: 1 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ<br>Uscita master: Stereo, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, Interruttore sorgente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formato musicale:                          | MP3, AAC/AAC+; FLAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Livello massimo:                           | Ingresso: line +20 dBu<br>Uscita: +22 dBu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale:                                 | Metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile |
| Misure:                   | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 19 cm<br>Altezza: 4,4 cm      |
| Peso:                     | 2,20 kg                                                         |
| Alimentazione elettrica:  | 3V                                                              |
| Pila:                     | 2 x Micro (AAA) (non in dotazione)                              |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x telecomando  
 2 x Antenna  
 1 x cavo RCA  
 4 x piede  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità