

## OMNITRONIC LH-055 PRO Cass DI passiva

Diffusore DI passivo a 1 canale, argento

Art.n.: 10355055

GTIN: 4026397169119



### Features :

- 1 ingresso di segnale a elevata impedenza e asimmetrico, jack da 6,3 mm
- 1 uscita XLR simmetrica a bassa impedenza
- Prese jack da 6,3 mm per loopare uno strumento
- Converte i segnali di linea asimmetrici (ad es. da strumenti) in segnali di uscita XLR simmetrici per il collegamento a un mixer
- Attenuazione di ingresso commutabile: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Stabile custodia in metallo
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397169119

Peso : 0,70 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.09 m

### Dati tecnici :

Intervallo di frequenza:	15 - 30000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>95 dB
Impedenza:	Ingresso: 50 kOhm Uscita: 600 Ohm
Attenuazione d'ingresso:	0 dB, -20 dB, -40 dB; commutabile
Colore della custodia:	Argento
Controlli:	Interruttore Groundlift
Collegamenti:	Ingresso: 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Link: 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)

Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli

---

Misure:

Larghezza: 12,7 cm

Profondità: 7,4 cm

Altezza: 4,5 cm

---

Peso:

0,57 kg

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso