

OMNITRONIC VFM-208AP 2-Way Speaker, active

Art.n.: 11038767

Active 2-way speaker system (8") with 80 W RMS for PA and DJ applications with audio player and Bluetooth

GTIN: 4026397537161



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Slot per schede SD e porta USB
- Architettura di classe A/B: suono ottimale e prestazioni elevate con peso ridotto e dimensioni compatte
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 20 cm e tweeter da 2,5 cm
- 1 ingresso microfono XLR/Jack, regolabile separatamente
- Ingresso di linea, RCA, regolabile separatamente
- Connettore AUX da 3,5 mm
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Nero Metallo grille
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile; centri sportivipalestre
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x telecomando, 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x Pila, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397537161

Peso : 5,70 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 160W Nominale: 80W RMS
Intervallo di frequenza:	75 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	111 dB
Attivazione:	Bluetooth; Telecomando IR
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
LED di stato:	Power, clip
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via RCA stereo
Ingresso canali:	1 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola 1 x Stereo via RCA o jack o lettore, channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Formato musicale:	MP3, WAV
Numero di file:	Massimo 999
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD (FAT 32)
Altoparlante:	1 x 8" Woofer con magnete in ferrite 1,5" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 1" apertura collegamento diffusore a tromba
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Misure:	Larghezza: 29,5 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 43,8 cm
Peso:	5,05 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato