

OMNITRONIC XDP-1501 Lettore CD/MP3

Lettore CD/MP3 piatto 1U con porta USB, ingresso microfono e telecomando

Art.n.: 11046052

GTIN: 4026397655971



Descrizione :

Versatile media player for your DJ rack

The 1 U flat CD player XDP-1501 is particularly suitable for fixed installations in restaurants, dance studios and retail outlets where simple music control is required. It can play and control music from CDs and USB storage devices. It has professional connections for microphones and amplifier systems. The device has a whole range of advanced functions, such as pitch control, seamless loops, cueing and can be conveniently controlled via a remote control.

Features :

- Interfaccia USB 2.0 per il collegamento di dispositivi di memoria USB
- Ingresso microfono regolabile (XLR/jack)
- Uscita master regolabile (XLR/RCA)
- Unità slot-in
- Display VFD a matrice di punti luminosi con supporto tag ID3
- Funzione pitch bend
- Funzione cue
- Seamless Loop/ReLoop
- Avvio immediato
- Riproduzione di titoli singoli o totali
- Navigazione nelle cartelle
- Funzione di ripetizione
- Programmazione titolo
- Visualizzazione del grafico a barre
- Grandi pulsanti play/pause e cue retroilluminati
- Pulsanti di ricerca per l'avanzamento e il riavvolgimento rapido

Logistica

EAN / GTIN: 4026397655971

Peso : 3,65 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.10 m

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Controllabile via Telecomando IR
- Schermo VFD
- Impostazione del passo: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | Massimo 9 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20000 Hz |
| Attivazione: | Telecomando IR |
| Audioplayer: | USB + lettore CD, pitch, Anti-shock, Seamless loop |
| Dispositivo CD: | Ripiano-disco singolo |
| Tipo di display: | Schermo VFD |
| Schermo: | CD-DA Tempo di riproduzione del titolo , Tempo residuo del titolo , Tempo di gioco residuo totale , bargraph; MP3 Tempo residuo del titolo , Tempo di riproduzione del titolo , bargraph , ID3-Tags |
| Controlli: | Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Regolatore master, Regolatore volume |
| Collegamenti: | Uscita: line via XLR a 3 poli 3,4 V Uscita: line via 1 x RCA stereo 1,7 V Uscita: rec. via 1 x RCA stereo 0,55 V Ingresso: microfono via presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: microfono via Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Formato musicale: | CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3 |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB max. 64GB |
| Impostazione del passo: | $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$ |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U |
| Misure: | Larghezza: 48,2 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,5 cm |
| Peso: | 3,02 kg |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x cavo RCA
- 1 x telecomando
- 4 x piede

1 x Manuale d'uso