

## RELACART UR-222D Ricevitore UHF 2 canali 823-832 + 863-865 MHz

Ricevitore radio multifrequenza a 2 canali con tecnologia Diversity per la massima qualità di ricezione

Art.n.: 13055189

GTIN: 4026397607635



### Descrizione :

The UR-222D is an affordable and reliable UHF system for everyday use. The device works with 90 channel presets in 10 groups. 9 channels can be operated in parallel. True diversity receiver technology, pilot tone and adjustable noise squelch guarantee reliable transmission. Setup is quick and easy using auto-scan and infrared sync.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397607635

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.09 m

### Features :

- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Stabile custodia in metallo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m a vista
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- Custodia per mixer

## Dati tecnici :

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Massima:	Fino a 80m a vista
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,0005 %
Sistema parallelo:	Massima 9 Trasmettitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Schermo:	Canale , Frequenza , Gruppo , Potenza del segnale RF; Livello audio AF , Antenna A/B , Indicatore del livello di carica
Controlli:	Pulsanti di navigazione, Menu, Interruttore Groundlift
Collegamenti:	Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Antenna via 2 x BNC (F) 8 V
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,6 cm
Peso:	2,32 kg

## Contenuto della confezione:

1 x ricevitore  
1 x alimentatore esterno  
2 x Antenna  
2 x Staffa di montaggio  
6 x viti  
2 x cavi jack  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità