

OMNITRONIC DAD-4RX Alloggiamento ricevitore a 4 canali per moduli MOM/DAD D13106940

Alloggiamento a 4 canali per moduli radio della serie MOM e DAD GTIN: 4026397665321



Prezzo di listino: 101.03 €

incl. 19% IVA

Features :

- 4 vani per l'installazione di moduli di ricezione e trasmissione della serie MOM e DAD
- Supporta il sistema radio WMT/R-2M
- Uscita XLR per canale sim.
- 2 ingressi AUX (jack da 3,5 mm) per canali 3 e 4
- Stabile custodia in metallo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 8 x viti, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397665321

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: | Trasmissione audio |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA |
| Potenza totale installata: | Massimo 6 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 4 |

| | |
|---------------------------|---|
| Banda di frequenza: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 2 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: microfono via 4 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Master via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Antenna via 2 x BNC (F) |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U |
| Misure: | Larghezza: 48,1 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 4,5 cm |
| Peso: | 2,50 kg |