

## OMNITRONIC Set PM-222 + 2x DD-2520

Set with 2-channel DJ mixer and two turntables

Art.n.: 2000396

GTIN:



### Features :

- 2 canali di ingresso con regolatore di preamplificazione (gain), regolazione del suono a 2 vie e commutazione phono/line
- Ingresso microfono DJ con regolatore di volume separato
- Anticipo (CUE) dei canali di ingresso tramite uscita cuffie regolabile, con regolatore cue-mix
- Crossfader intercambiabile per la dissolvenza tra i due canali
- Indicatore di livello a LED stereo a 6 cifre e regolatore master
- Uscite: master e record (RCA stereo)
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; installazione
- <p>OMNITRONIC DD-2520 USB Turntable bk
- <h2 class="featureSatz">Direct-drive DJ turntable with switchable phono/line output</h2>Built-in USB port and additional phono preamplifier, for a high-quality and convenient digitization of analog vinyl records
- Driver installation not required, unit is identified automatically
- Sampling rates of 44.1 kHz and 48 kHz in stereo, resolution: 16 bits
- Incl. software for recording and editing
- Precision direct drive
- Delivery includes pick-up system
- 2 speeds, pitch control  $\pm 10\%$
- Large start/stop button
- Strobe lamp for exact speed adjustment
- Target lamp
- Delivery includes removable dustcover
- Adjustable anti-skating
- Shock-absorbing feet

### Logistica

- Switchable output phono/line
- USB 1.1 support
- Suitable for Windows XP, Vista, 7 and Mac OS X
- Impostazione del passo:  $\pm 10\%$
- The device can be connected via USB to the PC

## Dati tecnici :

Peso: 24,50 kg

### OMNITRONIC PM-222 Mixer per DJ a 2 canali

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30,00 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presse rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>70 dB
Distorsione armonica totale:	<0,025 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: microfono 47 kOhm Ingresso: line 47 kOhm Ingresso: phono 47 kOhm
Gain:	Ingresso: variabile
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, crossfader
LED di stato:	Indicatore del livello master, power
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: phono via 2 x RCA stereo Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with interruttore line-line-phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno  Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, funzione cue mix  Uscita master: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola  Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Livello massimo:	Uscita: Master +19 dBu
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 19 cm Profondità: 26 cm

Altezza: 13,7 cm

Peso: 2,00 kg

#### **OMNITRONIC DD-2520 USB Turntable bk**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	12,00 W
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Tipo di trazione:	Direct drive Motore brushless a corrente continua
Azionamento:	Coppia di avviamento: 1 kg/cm Tempo di avviamento: 1 sec. Tempo di decelerazione: 1 sec. Transizione di velocità: <1s 1kHz 5cm/sec
Flutter:	<0,15 % WRMS
Rombo:	55 dB DIN B
Regime:	33 Giri/min; 45 Giri/min
Braccio di riproduzione:	A forma di S con sospensione cardanica Length: 230 Overhang: 16 mm Stylus pressure: 0-4 g, regolabile
Livello di uscita:	Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Collegamenti:	Uscita: line/phono via RCA stereo Uscita: Versione da incasso USB B (F)
Impostazione del passo:	±10%
Collegamento USB:	1 x USB 1.1, type B
Colore:	Nero
PC connect:	Via USB
Misure:	Larghezza: 45 cm Profondità: 35 cm Altezza: 15,5 cm
Peso:	11,25 kg
Misure:	Diametro: Ø 33 cm

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x OMNITRONIC PM-222 Mixer per DJ a 2 canali**

1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x mixer

##### **2 x OMNITRONIC DD-2520 USB Turntable bk**

1 x Sistema  
1 x Piatti per fonografi