

EUROLITE SBM-63 Power Distributor

Distributore di corrente da 63 A con multimetro

Art.n.: 30248410

GTIN: 4026397551334



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Input: 1 x 63 A CEE
- Outputs: 8 x safety sockets, 4 x 5-pin CEE 16 A
- 3 x FI circuit breaker 63 A, 0.03 A for safety sockets and CEE sockets
- 8 x circuit breaker C16 A 1 Ph, 4 x circuit breaker C16 A 3 Ph
- 3-phase measuring of voltages from 100-380 V/AC
- Current and frequency display
- Rugged, stackable enclosure

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397551334

Peso : 22,45 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.48 m

Altezza : 0.49 m

Dati tecnici :

|                                         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 230/380 V AC, 50 Hz                                                                                                                               |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite CEE 63 A a 5 poli (M) versione da incasso                                                            |
| Uscita di corrente:                     | 8 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto<br>4 x CEE 16 A a 5 poli (F) versione da incasso protetto |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 3 A fusibile sostituibile<br>5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                  |
| Protezione:                             | 8 x interruttore magnetotermico C 16A 1-pol                                                                                                       |

4 x interruttore magnetotermico C 16A 3-pol  
3 x fault-current circuit breaker (FI) 63A/0,03A  
4-pol

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Schermo: | Volt , ampere , Frequenza                                   |
| Misure:  | Larghezza: 53,5 cm<br>Profondità: 42 cm<br>Altezza: 40,5 cm |
| Peso:    | 20,00 kg                                                    |