

EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller

4-channel wireless LED controller with remote control for RGB/W and dual white

Art.n.: 50531140

GTIN: 4026397659825



Features :

- User-friendly LED controller with 4 zones (4 x 6A) and remote control
 - Controls single- and multi-colored (CW+WW, RGB, RGBW) LED strips (12-24 V) as desired
 - Grazie all'innovativa tecnologia wireless, è possibile comandare con grande facilità e comodità i controller multipli in modo sincronizzato e asincrono tramite un solo telecomando
 - Sequenze di colore sincronizzate anche per ore con più controller con diversi tipi di LED
 - Eccellente trasmissione del segnale a 2,4 GHz - nessuna differenza percettibile rispetto a un sistema cablato
 - Tutti i controller si collegano tra loro e consentono lunghe distanze
 - No visible contact between remote control and controller required
 - Any number of controllers possible in 4 zones
 - Selezione del colore tramite una ruota dei colori sensibile al tatto
 - La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
 - Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
 - 8 programmi di spettacolo integrati
- telecomando**
- Portata fino a 20m

Logistica

EAN / GTIN: 4026397659825

Peso : 0,24 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Peso:	0,19 kg
Alimentazione elettrica:	12/24V DC
Potenza totale installata:	Massimo 576 W 24 V DC 144 W 24 V DC per canale

Massimo 288 W 12 V DC
72 W 12 V DC per canale

Corrente in uscita:	Max. 4 x 6 A per canale
Allacciamento elettrico:	Tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Misure:	Lunghezza: 16 cm Larghezza: 4,6 cm Altezza: 2,5 cm
Peso:	0,19 kg
Pila:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese presente
Massima:	Fino a 20m
Misure:	Lunghezza: 16,4 cm Larghezza: 4,5 cm Altezza: 2,6 cm
Peso:	0,1 kg

Contenuto della confezione:

1 x Controller
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso
2 x Pila
1 x dichiarazione di conformità
1 x Supporto
4 x viti