

## EUROLITE Dynamic Faze 1000 Fazer

Fazer controllabile DMX per un effetto nebbia fine, azionato con fluido convenzionale

Art.n.: 51702057

GTIN: 4026397546972



### Features :

- Produce una nebbia fine e trasparente senza riempire completamente la stanza
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Espulsione continua
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Stabile custodia in metallo
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 3 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397546972

Peso : 10,30 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.45 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1000 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Volume di uscita:	Circa 226 m³/min
Portata di uscita:	Circa 3 m
Capacità serbatoio:	2,3 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 17,5 cm Profondità: 43 cm Altezza: 38,5 cm
Peso:	9,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato

### Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x telecomando
- 1 x Trasmettitore
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Filtro
- 1 x Pila