

## EUROLITE LED TCL-150 Color Changer COB

Changer a colori a LED con LED COB da 30 W, ruota Gobo e ruota dei colori

Art.n.: 51786110

GTIN: 4026397687149



### Features :

- Design compatto
- Attraverso "Gobo Beam Reducer" ideale per illuminare le sfere a specchio
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 4 Gobo, 3 filtri dicroici colorati e aperto<BR>Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; Light J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397687149

Peso : 2,42 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.21 m

## Dati tecnici :

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                  | 45 W  |
| Grado di protezione:                        | IP20  |
| Classe di protezione:                       | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)      |
| Fusibile di protezione del dispositivo:     | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                | 1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 2 - 28 Hz   |
| Attrezzature:                               | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale  |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                     |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 4 Gobo, 3 filtri dichroici colorati e aperto<br>Effetto Shake  |
| Canali DMX:                                 | 6   |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Raffreddamento:                             | Ventola   |
| Attivazione:                                | DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; Light J; Colorchief  |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio  |
| PWM frequency:                              | 5500 Hz   |
| Angolazione del fascio di luce:             | 12°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12°   |
| Colore della custodia:                      | Nero  |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio   |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD   |
| Misure:                                     | Lunghezza: 17,5 cm<br>Larghezza: 16,0 cm<br>Altezza: 21,5 cm  |
| Peso:                                       | 2,12 kg   |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)  |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali  |

## **Contenuto della confezione:**

---

1 x Effetto luce  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Staffa di montaggio  
2 x viti