

EUROLITE FD-36+1 DMX Dimmer Panel

Basic DMX controller for 36 channels with master fader

Art.n.: 70063835

GTIN: 4026397749991



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Semplice controller DMX per un comodo controllo dei dispositivi a effetto luminoso con interfaccia DMX512 (ad es. proiettori e dimmer)
- Facile da collegare e utilizzare senza una complessa programmazione
- 12 fader a canale per l'impostazione del valore DMX in 3 gruppi
- 1 fader master
- Design compatto
- Può inviare fino a 36 canali DMX
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397749991

Peso : 1,83 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 75 mA<br>O<br>9V DC 75 mA                                                                                  |
| Potenza totale installata: | < 1 W                                                                                                                                      |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A presente |
| Pila:                      | 1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese (non in dotazione)                                                                             |

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Canali DMX:               | Uscita 36                                             |
| Uscita DMX:               | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso              |
| Attivazione:              | DMX; QuickDMX                                         |
| Colore della custodia:    | Nero opaco                                            |
| Tipo di display:          | 2 x Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre                |
| Materiale:                | Metallo, verniciato                                   |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer                                    |
| Misure:                   | Lunghezza: 34 cm<br>Larghezza: 14 cm<br>Altezza: 6 cm |
| Peso:                     | 1,55 kg                                               |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Controller  
1 x Manuale d'uso  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB