

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore per esterni

Ricetrasmettitore radio DMX resistente agli agenti atmosferici, IP65

Art.n.: 70064710 GTIN: 4026397702408





Prezzo di listino: 224.91 €

incl. 19% IVA

Features:

- Commutazione automatica tra il trasmettitore e il ricevitore
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4
 GHz
- Indicatore di funzione a LED multicolore
- Collegamento alla rete bloccabile (IP T-Con)
- Controllabile via QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 600m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Con staffa omega
- Adatto per uso esterno IP65

Dotazione della fornitura

 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x staffa omega

Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	1 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T- Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397702408

Peso: 1,55 kg Lunghezza: 0.30 m Larghezza: 0.20 m Altezza: 0.14 m

Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Attivazione:	QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 600m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 17,3 cm
	Larghezza: 15,6 cm
	Altezza: 9,2 cm
Peso:	1,28 kg