

## OMNITRONIC MA-240P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR e Bluetooth, 240 W RMS

Art.n.: 80709632

GTIN: 4026397703580



### Features :

- Trasmissione musicale wireless dai tuoi dispositivi musicali (ad es. smartphone, tablet) tramite Bluetooth
- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione nelle cartelle, funzioni di ripetizione e riproduzione casuale
- 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
- Mic 1 con tensione virtuale e funzione prioritaria
- Mic 2 e 3 commutabili mic/line
- 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea
- Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 5 cifre
- Gong, commutabile
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivi/palestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397703580

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.18 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 480 W

Classe di protezione: CL I

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza in uscita:                      | 240 W RMS                                                                                                                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                                                                                                            |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                             |
| Intervallo di frequenza:                | 50 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore:                | >75 dB microfono<br>>85 dB line                                                                                                                                                                                                    |
| Distorsione armonica totale:            | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                     |
| Raffreddamento:                         | Ventola                                                                                                                                                                                                                            |
| Impedenza:                              | ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V                                                                                                                                                                                      |
| Attivazione:                            | Telecomando IR; Bluetooth                                                                                                                                                                                                          |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                          |
| Audioplayer:                            | USB + SD + Bluetooth                                                                                                                                                                                                               |
| Colore della custodia:                  | Nero                                                                                                                                                                                                                               |
| Commutazione:                           | Class AB                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di display:                        | Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                        |
| Controlli:                              | Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Regolazione del suono, audioplayer                                                                                                                       |
| Circuito di protezione:                 | Sovraccarico; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento                                                                                                                                                                          |
| LED di stato:                           | Power, Fault, clip, Indicatore di livello                                                                                                                                                                                          |
| Collegamenti:                           | Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V<br>Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,3 V<br>Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore:                          | Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono                                                                                                                                                                                              |
| Formato musicale:                       | MP3                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di file:                         | Massimo 999                                                                                                                                                                                                                        |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)                                                                                                                                                                                        |
| Struttura della custodia:               | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                                                                                                                                |
| Misure:                                 | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 32 cm<br>Altezza: 9,2 cm                                                                                                                                                                         |
| Peso:                                   | 6,80 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Pila:                                   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                                            |

## Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x telecomando  
 1 x Pila  
 2 x Supporto  
 4 x viti